### Конвертер

Smart Zigbee Gateway Инструкция по эксплуатации



Модель G06

3. Подключите питание к шлюзу через микро-кабель. Подключите ваш смартфон к Wi-Fi povтеру, нажмите «Add Device», далее выберите «Wireless Gateway (Zigbee)» из раздела «Gateway Control»



Если ваш Wi-Fi povтер работает только на частоте 2.4 ГГц. то введите пароль для подключения. Если красный индикатор не мигает быстро, то нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 5 секунд, затем отпустите, начнет мигать красный индикатор на корпусе.

Благодарим вас за выбор нашего Smart Zigbee шлюза, который может управлять всеми продуктами Tuva Zigbee. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед использованием и сохраните её для дальнейшего использования.

### Описание шлюза

O meles

2) Режим АР (рекомендуемый)



### Описание продукта

Устройство — это мини Zigbee шлюз. Состоит из платы с интегрированным в него модулем Wi-Fi и ZigBee c низким электропотреблением. Устройство может быть соединено с приложением TUYA для добавления устройств, сброса, стороннего и группового управления Zigbee, отвечающих требованиям умного дома.

## Спецификация продукта

Размер: 60.5\*60.5\*16.1 мм Питание: DC 5B/1A ZigBee: 2.4 Ghz IEEE 802.15 Wi-Fi: 2.4 GHz IFFF 802.11 Мошность: 0.5Вт

Annual Control of the Assessed

den de

Contract your making places to the

7 ----

LED индикаторы: Синий (ZigBee) Красный (WI-Fi) Рабочая t° окружающей среды и влажность воздуха: -10 C-55C: 10%-90% RH (без конденсации влаги)

Температура и влажность для хранения:

#### -20C-60C; 5%-90% RH (без конденсации влаги) -3-

I make

-

- marin

10.00

### Подготовительные шаги:

- а. Ваш смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.
- b. Вы должны ввести правильный пароль Wi-Fi.
- с. Версии операционной системы вашего смартфона должны быть не ниже Android 4.4 или IOS 8.0.
- d. Ваш Wi-Fi роутер должен быть доступен по ІР-адресу.
- е. Если количество подключенных устройств к роутеру Wi-Fi выше установленного лимита, вы можете попытаться отключить устройство или попробовать подключиться с другому Wi-Fi poyrepy.

# Установка оборудования:

1. Используйте смартфон, чтобы сканировать QR код или скачайте приложение «Smart Life» или «TUYA Smart» в Google play или APP Store.










2. Создайте аккаунт, используя ваш мобильный номер телефона и код аутентификации.



5. Нажмите «Add subdevice», выберите устройства. которые вы хотите добавить и следуйте инструкциям по настройке для конкретного устройства. После успешного добавления вы можете отслеживать статус



#### Особенности:

- 1. Простота в использовании, подключи и пользуйся. 2. Два в одном, гибкое переключение.
- Объединяет режимы Wi-Fi и ZigBee, вы можете контролировать удаленно через Wi-Fi или локально через ZigBee, обеспечивая доступность шлюза даже при отсутствии сети.
- 3. Беспроводная сеть, стабильность и надежность. Сигналы Wi-Fi и ZigBee обладают широким охватом и защитой от помех, также легко проходят сквозь стены
- 4. Высокая безопасность и защита конфиденциальности. Шлюз использует ведущие в отрасли режимы шифрования для передачи информации через Wi-Fi и ZigBee для обеспечения безопасности сетевых коммуникаций и

Если ваш Wi-Fi povтер работает на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц с одинаковым названием сети, тогда введите пароль Wi-Fi. выберите «AP Mode», удерживайте кнопку «Сброс» около 5 секунд, пока не начнет медленно мигать красный индикатор на корпусе, затем отпустите кнопку «Сброс». Подключайте ваш смартфон к точке доступа устройства: «SmartLife-XXXX», затем вернитесь в интерфейс приложения. Подключение к Wi-Fi выполнится

автоматически. Настройка завершена.

-7-

1 500.00

-10-

предотвращения вредоносных вторжений.