



Инструкция по эксплуатации
2 Gang Zigbee Push
button/Normal Switch Module
QS-Zigbee-SEC02



Спецификация продукта

Тип	2 Gang Zigbee Push button/Normal Switch Module
Напряжение	100-240V AC 50/60Hz
Максимальный ток	2x10A
Максимальная мощность	2x2300W/2x250W for LED
Рабочая частота	2.4GHz-2.484GHz IEEE 802.15.4
Рабочая температура	-10°C - +40°C
Дальность сигнала	≤ 200 m
Габаритные размеры	39x39x18 mm
Степень защиты	IP20
Гарантия	2 years
Сертификаты	CE, ROHS




Глобальное управление в любое время и из любой точки. Все доступно в мобильном приложении.



Установка


- Внимание**
1. Монтаж должен выполняться квалифицированным электриком в соответствии с местными правилами.
 2. Храните устройство в недоступном для детей месте.
 3. Храните устройство вдали от воды, влажной среды и высоких температур.
 4. Установите устройство вдали от сильных источников сигнала, таких как микроволновые печи. Эти источники сигнала могут приводить к неправильной работе устройства.
 5. Препятствия, создаваемые бетонной стеной или металлическими материалами, могут уменьшить эффективный диапазон работы устройства. Их следует избегать.
 6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.



Ручное управление

Терминал переключения позволяет пользователю вручную управлять функциями включения и выключения. Включите/выключите, чтобы перевести во включенное/выключенное состояние.

- Дополнительно:
- 1) Настройка через приложение и с помощью кнопочного переключателя могут перезаписывать друг друга. В памяти остаётся последняя настройка.
 - 2) Настройки в приложении синхронизируются с ручным переключателем.



Инструкции по монтажу

1. Перед выполнением любых электромонтажных работ отключите источник питания.
2. Подсоедините провода в соответствии со схемой подключения.
3. Вставьте модуль в распределительную коробку.
4. Включите источник питания и следуйте инструкциям по настройке модуля переключения.

При настройке, пожалуйста, держите смартфон рядом с модулем.

Часто задаваемые вопросы:

- 1: Что мне делать, если я не могу настроить модуль?
 - a. Пожалуйста, проверьте, включено ли питание устройства.
 - b. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и модуль подключены к одной той же сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
 - c. Проверьте интернет соединение
 - d. Убедитесь в правильности введенного пароля.
 - e. Убедитесь в правильности подключения.
- 2: Какое устройство можно подключить к модулю переключения Zigbee?

Большинство ваших бытовых электроприборов, таких как лампы, стиральная машина, кофеварка и т.д., могут быть подключены к этому модулю.
- 3: Что произойдет, если Wi-Fi отключится?

Вы по-прежнему можете управлять устройствами, подключенными к модулю переключения, с помощью традиционного переключателя. Как только Wi-Fi включится, устройства, подключенные к модулю, автоматически подключатся к вашей сети Wi-Fi.
- 4: Что мне делать, если я изменю сеть Wi-Fi или сменю пароль?


Вы должны повторно подключить модуль переключения к новой сети Wi-Fi в соответствии с руководством пользователя приложения.
- 5: Как мне сбросить настройки устройства?
 1. Включите / выключите ручной выключатель, подключенный к устройству 5 раз, пока индикатор не начнет быстро мигать.
 2. Включите/выключите устройство 5 раз, пока индикатор не погаснет.
 3. Нажмите и удерживайте клавишу сброса в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать.

APP USER MANUAL




IOS APP / Android APP


- 1 Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение Tuya Smart. Также вы можете вручную найти и скачать приложение Tuya Smart в App Store или Google Play.



2 Войдите в систему или создайте новую учетную запись спомощью номера мобильного телефона или почты. Введите проверочный код, отправленный на ваш мобильный телефон или почтовый ящик, затем установите пароль для входа в систему. Нажмите "Создать семью", чтобы войти в приложение.




3 Откройте панель управления ZigBee gateway в приложении. Перед выполнением сброса, пожалуйста, убедитесь, что шлюз Zigbee добавлен и установлен в сеть Wi-Fi. Убедитесь, что устройство находится в зоне действия сети Zigbee Gateway.




4 Удерживайте кнопку перезагрузки (reset) в течение 10 секунд или более, пока индикатор не начнет быстро мигать для сопряжения.




5 Нажмите "+". (Добавить дополнительное устройство), чтобы выбрать подходящий шлюз продукта и следуйте инструкциям на экране для подключения.



6 Сопряжение скоро завершится. Пожалуйста, держите ваш смартфон максимально близко к устройству. Обычно сопряжение завершается в ближайшее время. Пожалуйста, установите ваш мобильный телефон и устройство как можно ближе друг к другу.



7 Когда сопряжение будет завершено, в приложении отобразится модуль Zigbee.



8 Подключитесь к Amazon Alexa или Google Assistant для управления голосом или поделитесь доступом к устройствам с семьей или друзьями.



9 Системные требования

- WiFi Роутер
- ZigBee gateway
- iPhone, iPad (iOS 7.0 или более новые)
- Android 4.0 или более новые