




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал  
Источник света  
Цветопередача  
Световой поток  
Напряжение  
Мощность  
Степень защиты  
Угол света

Алюминий  
LED модуль  
CRI90  
700Lm  
220V  
7W  
IP40  
60°

73

диаметр монтажного  
отверстия



### Назначение и правила эксплуатации

Перед началом монтажа следует полностью прочитать инструкцию. Светильник предназначен для монтажа в подвесную поверхность потолка из различных материалов. Несоблюдение правил безопасности может привести к риску жизни, пожара и ожогов. Установка, монтаж и электрическое подключение светильника должны обязательно производиться квалифицированными электротехниками.

Светодиодный светильник Ledron LH07S-S предназначен для использования в жилых и общественных помещениях в качестве основного или дополнительного освещения. Изделие может использоваться только при напряжении 220V.

Светильник должен использоваться только в жестко зафиксированном положении на прочной, ровной и устойчивой основе.

**ВНИМАНИЕ:** не мочить и не погружать в воду!

Конструкция обеспечивает наивысший класс защиты от поражения электрическим током.

### Меры предосторожности

- Монтаж осветительного прибора должен осуществляться только квалифицированными электротехниками.
- Светильник не подлежит изменению или модификациям.
- Не накрывайте светильник, не препятствуйте циркуляции воздуха, не вешайте и не закрепляйте на светильник никаких посторонних предметов. Не прикасайтесь к работающему светильнику.
- При возникновении неисправности, немедленно выключите изделие при помощи внешнего выключателя.
- Для чистки прибора запрещается использовать растворители, спирт и абразивные моющие средства.
- Изделие не предназначено для использования детьми.
- Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети.


### Хранение и утилизация

В ходе эксплуатации следует избегать загрязнения изделия и воздействия на него механических нагрузок. Изделие необходимо хранить в сухом месте. При несоблюдении рекомендаций по хранению изделие может использоваться только после проверки его рабочего состояния квалифицированным аттестованным электриком.

Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов.

**1**


Подключите драйвер тока к сети 220V.



**ВАЖНО:** Установка светильника должна производиться при обесточенной электросети.

**2**

Поднимите пружины и установите светильник в монтажное отверстие.

**3**

Установка завершена, светильник готов к эксплуатации.

